

Gâche électrique avec contact RR AKRR - série 331

Référence : 068058



Description



Gâche électrique pour issue de secours avec contre partie 807-10, montage horizontal ou vertical.

Contact de signalisation (RR), contact d'induit (AKRR), demi-tour réglable (FAFIX). Résistance à l'effraction : 7500 N.

Possibilité de montage en applique avec boîtier.

Consommation en 24 V CC : 160 mA. Consommation en 48 V CC : 80 mA.

Tolérance d'alimentation : +/- 10%.

Livrée avec contre-partie 807-10 et têtère KL.

Conforme NF S 61-937 (uniquement dans les versions complètes gâches + têtères KL + contre-partie).

Références produits

RÉFÉRENCE	TENSION	SENS	MODE	UNITÉ DE VENTE
068058	24 V CC	Droite	Rupture	1 pièce
068059	24 V CC	Gauche	Rupture	1 pièce
068061	48 V CC	Gauche	Rupture	1 pièce