

Gâche électrique série SE

Référence : 111916



Description



Alimentation permanente possible en 12 V DC.

Réglage du demi-tour sur 3 mm.

Consommation 12 V AC/DC : 220 / 290 mA.

Consommation 24 V AC/DC : 460 / 580 mA.

Livrée sans tête à commande (à commander séparément).

Attention : Les gâches à émission ne doivent pas être alimentées + de 1 minute.

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	MODE	DÉCONDAMNATION MANU.	TENSION	UNITÉ DE VENTE
111916	SE1	Émission	Non	12 V AC/DC	1 pièce
111917	SE2MI	Émission	Non	12 V AC/DC	1 pièce
111918	SE1O	Émission	Oui	12 V AC/DC	1 pièce
111919	SE2MIO	Émission	Oui	12 V AC/DC	1 pièce
111920	SE3	Rupture	Non	12 V DC	1 pièce
116585	SE3/24	Rupture	Non	24 V DC	1 pièce