

Déclencheur manuel sonore et visuel - RCP310G

Référence : 074389



Description

Montage en applique ou en encastrer. 3 contacts inverseurs indépendants (**CO - NO - NF**). Pouvoir de coupure max : 230 V / 1,5 A.

Tension : 12/24/48 V CC.

Consommation : 12 V = 18/75 mA - 24 V = 10/40 mA - 48 V = 25 mA.

Dimensions (L x H x P) :

- en applique : 86 x 86 x 53 mm

- semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm.

Signal d'état lumineux LED rouge / vert en façade. Buzzer volume réglable. IP42.

Livré avec une clé de réarmement.

Capot de protection, à commander séparément (pré-alarme à la levée du capot).

+ Produits

Réarmable en façade

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
074389	1 pièce