Bouton poussoir sans contact - IRS19BP101

Référence : 102458

Description

Bouton d'ouverture sans contact par capteur infrarouge sans contact. Relais à contact inverseur **CO-NO-NF.**
Pictogramme "Porte et doigt" et "Porte" en braille.
Signal d'état lumineux bleu / vert. Signal d'état sonore.
Distance de réaction réglable : de 3 à 12 cm.
Temporisation programmable de 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF).
Consommation : 35 mA. Pouvoir de coupure du contact : 30 V DC 1 A.
Profondeur d'installation : 37 mm. Entraxe de fixation (vertical) : 60 mm.
Dimensions avec plaque (L x H x P) : 39,5 x 84,5 x 34,9 mm.
Livré sans boîtier (à commander séparément).

+ Produits

Lumineux et sonore
Relais temporisé programmable

Références produits

RÉFÉRENCE	TENSION	Ø PERÇAGE (MM)	UNITÉ DE VENTE
102458	12/24 V DC	19	1 pièce