

Bouton poussoir sans contact - IRS38BP231





Description

Bouton d'ouverture sans contact par capteur infrarouge sans contact. Relais à contact inverseur NO/NF.

Pictogramme "Porte" en braille.

Signal d'état lumineux bleu / vert. Signal d'état sonore.

Distance de réaction réglable : de 3 à 12 cm.

Temporisation programmable de 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF).

Consommation: 30 mA. Pouvoir de coupure du contact: 30

Profondeur d'installation : 37 mm. Entraxe de fixation

(horizontal): 60 mm.

Dimensions avec plaque (L x H x P) : $80 \times 80 \times 20,5$ mm.

Livré sans boîtier (à commander séparément).

+ Produits

Compatible boîtes d'encastrements électriques normalisés

Prix net client :



soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE PRIX NET HT