# Clavier à code/lecteur RFID - AXK420

Référence : 102454

## Description

Clavier rétro-éclairé bleu. Corps et touches en zamack. En applique.
Identification par code, badge RFID ou code + badge RFID.
Temporisation intégrée : 1 à 300 secondes. Mémoire : 999 codes/badges utilisateurs.
2 sorties contact inverseurs (CO - NO - NF).
Buzzer intégré et témoin lumineux bleu, vert, rouge, jaune.
Sortie alarme : porte ouverte trop longtemps, porte fermée, utilisation frauduleuse, autoprotection.

Alimentation : 12/24 V AC/DC.
Consommation : 50 - 100 mA en 12 V DC.
Température de fonctionnement : -30°C à +50°C.
Dimensions (L x H x P) : 55 x 135 x 24 mm.
Câble de 2 m.

## + Produits

Leds + buzzer d'état et de programmation
Anti-vandale : boîtier et touches en métal

### Références produits

| RÉFÉRENCE | UNITÉ DE VENTE |
|---|---|
| 102454 | 1 pièce |