

Gâche électrique série 331

Référence : 068054

effeff
ASSA ABLOY



Description



Gâche électrique pour issue de secours avec contre partie 807-10. Montage horizontal ou vertical.

Résistance à l'effraction : 7500 N. Puissance nominale : 3,8 W.

Fonctionnement : à rupture.

Possibilité de montage en applique avec boîtier.

Consommation en 24 V CC : 160 mA. Consommation en 48 V CC : 80 mA.

Tolérance d'alimentation : +/- 10%.

Livrée avec contre-partie 807-10 et tête KL.

Conforme NF S 61-937 (uniquement dans les versions complètes gâches + têtes KL + contre-partie).

Références produits

RÉFÉRENCE	TENSION	SENS	MODE	UNITÉ DE VENTE
068054	24 V CC	Droite	Rupture	1 pièce
068055	24 V CC	Gauche	Rupture	1 pièce
068056	48 V CC	Droite	Rupture	1 pièce
068057	48 V CC	Gauche	Rupture	1 pièce